

**Feltafbryder 1 NO kontakt, 10A, selvlærende -
Netafbrydelsesrelæ FR61-230V****Eltako**
FR61-230V
61100530
4010312203477 EAN/GTIN**434,52 DKK** inkl. moms**
plus **Forsendelse** **3-5 dage*** (DNK)

Feltafbryder 1S, 10A, selvlærende FR61-230V, mærkespænding 250V, mærkestrøm 10A, mærkefrekvens 50 ... 50Hz, maks. glødelampebelastning 1000W, maks. lysstofrørbelastning 1000VA, maks. 500VA, max. skiftestrøm (cos phi = 0,6) 10A, indkoblingstærskelstrøm 20 ... 20mA, overvågningsspænding DC, monteringsstype anden, bredde i pitch-enheder 0, installationsdybde 26mm, beskyttelsesklasse (IP) IP20, selvlærende felt isolator 230V. 1 lav kontakt ikke potentialfri 10A/250V AC. Stand-by tab kun 0,8 watt. Til forsænket installation. Indbygget enhed 45 mm lang, 45 mm bred, 26 mm dyb. Forsynings- og koblingsspænding 230V. State-of-the-art hybridteknologi kombinerer fordelene ved slidfri elektronisk styring med specialrelæernes høje koblingskapacitet. Feltisolationsafbryderen FR61-230V afbryder strømforsyningen, efter at downstream-forbrugere er slukket, og forhindrer dermed forstyrrende elektromagnetiske felter. Små forbrugere er tilladt med et strømforbrug på op til 20mA, hvilket ikke forhindrer feltet i at blive slukket efter større forbrugere er blevet slukket. Grænsen skal ikke indstilles manuelt, men læres af FR61. Forbrugere med et strømforbrug på mere end 200mA defineres altid som forbrugere, der skal forårsage, at netspændingen slås til. Så længe der ikke er tændt for større forbrugere, forbliver det overvågede kredsløb afbrudt 1 pol fra lysnettet. Neutrale og beskyttende ledere er ikke omkoblet for at forhindre en antenneeffekt. En jævnspænding på 230V DC med lav resterende rippel er tilgængelig til overvågning. Derfor er det ikke tilladt at bygge bro mellem kontakten og vil ødelægge enheden. Når en forbruger er tændt, tænder feltafbryderen den overvågede eksterne leder. Når faselederne tændes for første gang og efter et strømsvigt, genlærer FR61 automatisk: Først angives en startstrøm på 30mA. Hvis en lille forbruger er tændt i mere end 24 timer, det overvågede kredsløbs samlede strømforbrug er mindre end 200mA og lyset er tændt og slukket ind imellem, indlæses denne lille forbruger og lederen slukkes. Ved kort at slukke for den relevante afbryder, kan denne indlæringsfase startes umiddelbart efter tilslutning af en ny lille forbruger.

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

